

Draadloos Relais + 2 afstandsbedieningen

Bedankt voor de aanschaf dan de relaismodule. Onderaan de pagina vindt u een aansluitschema van de module.

Deze module heeft meerdere schakelmogelijkheden met behulp van de afstandsbediening.

- Push and Release

Indrukken is ingeschakeld - Loslaten is uitgeschakeld.

- Push and Hold

Indrukken en daarna loslaten is ingeschakeld. Door nogmaals op de knop van de afstandsbediening te drukken schakelt u de relais weer uit.

- One Push - Second Release

U gebruikt knop A om in te schakelen en knop B om uit te schakelen. In deze modus kunt u slechts 1 apparaat schakelen. Wilt u 2 apparaten onafhankelijk schakelen met deze optie zie Combineren 7x Modusknop.

Sluit de module aan op 6 - 24V DC (gelijkspanning)

Druk voor het instellen 8 x op de Modusknop op de module. Hierdoor worden alle afstandsbedieningen gewist. U kunt per afstandsbediening het gedrag aanpassen.

Na het wissen dient u alle afstandsbedieningen weer in te stellen.

Push and Release

Druk 1 keer op de Modusknop op de module. Het led-lampje licht op. Druk nogmaals op de A. Het led-lampje zal 3 x knipperen. De afstandsbediening is gekoppeld in de Push and Release mode

Push and Hold

Druk 2 keer op de Modusknop op de module. Het led-lampje licht op. Druk nogmaals op de A. Het led-lampje zal 3 x knipperen. Druk nogmaals op de A. Het led-lampje zal 3 x knipperen. De afstandsbediening is gekoppeld in de Push and Hold mode.

One Push - Second Release

Druk 3 keer op de Modusknop op de module. Het led-lampje licht op. Druk nogmaals op de A. Het led-lampje zal 3 x knipperen. Druk nu op de B. Het led-lampje zal 3 x knipperen. De afstandsbediening is gekoppeld in de Push and Hold mode.

Combineren

Het is mogelijk om settings te combineren.

4 x Modusknop = Push and Release + Push and Hold

5 x Modusknop = Push and Release + One Push - Second Release

6 x Modusknop = Push and Hold + One Push - Second Release

7 x Modusknop = One Push - Second Release + One Push - Second Release

Alle combineren instellingen zijn per 2 relais paren u kunt dus max 2 apparaten onafhankelijk van elkaar schakelen.

Vragen?

Neem contact op via info@electronixs.nl of bel 085-0021 666

Op deze handleiding heerst auteursrecht en is bedoeld voor uw eigen gebruik na de aanschaf van de Relaismodule. Kopiëren, delen of vermenigvuldigen is niet toegestaan door derde

Kromhout Electronixs, Beeklaan 118, 2182NH, Hillegom, Nederland

